


Rozdzielacze światłowodów

R-01A


- Umożliwia prowadzenie włókien kabla liniowego w maksymalnie 12 tubach ochronnych OFBLT-P-3.1-0.5-PP
- Grupuje i bezpośrednio doprowadza 12 włóknowe wiązki w tubie ochronnej w modułach typu MPS-12, MPK-12
- Do jednej tuby ochronnej można wprowadzić włókna z różnych tub kabla liniowego
- Przeznaczony do współpracy z 19" przełącznicami typu PS-19 oraz szafami typu PSU-300
- Umożliwia doprowadzenia włókien z jednego kabla do kilku przełącznic



R-01A

R-01C


- Umożliwia prowadzenie luźnych tub kabla liniowego maksymalnie w 4 węzłach karbowanych WOD-10B
- Do jednego węzła można wprowadzić do 8 luźnych tub kabla liniowego
- Przeznaczony do współpracy z 19" przełącznicami typu PS-19 i szafami typu PSU-1
- Grupuje i bezpośrednio doprowadza wiązki w tubie ochronnej w modułach typu MPK-48, MPK-72



R-01C

R-01F

- Przeznaczony do współpracy z kablami 288j (6 grup włókien, np. po 48 włókien każda)
- Umożliwia prowadzenie luźnych tub kabla liniowego maksymalnie w 6 węzłach karbowanych WOD-10B
- Do jednego węzła można wprowadzić do 8 luźnych tub kabla liniowego
- Przeznaczony do współpracy z 19" przełącznicami typu PS-19 i szafami typu PSU-1
- Grupuje i bezpośrednio doprowadza wiązki w rurze ochronnej w modułach typu MPK-48, MPK-72



R-01F

R-02A


- Umożliwia prowadzenie włókien kabla liniowego w maksymalnie 24 rurach ochronnych OFBLT-P-3.1-0.5-PP
- Grupuje i bezpośrednio doprowadza 12 włóknowe wiązki w rurze ochronnej, w modułach typu MPS-12, MPK-12
- Do jednej rury ochronnej można wprowadzić włókna z różnych tub kabla liniowego
- Przeznaczony do współpracy z 19" przełącznicami typu PS-19 oraz szafami typu PSU-300
- Umożliwia doprowadzenia włókien z jednego kabla do kilku przełącznic

R-07

- Służy do hermetycznego zakończenia kabli liniowych doprowadzanych do szafy przez przepust gwintowany 5/8"
- Umożliwia rozprowadzenie włókien kabli stacyjnych wewnątrz szafy
- Stosowany np. w szafach telewizji kablowej

Dane techniczne:

	R-01A	R-01C	R-01F	R-02A	R-07	R-06
Liczba wejść	1 kabel liniowy					2 tuby
Średnice zewnętrzne kabli liniowych [mm]	8-16			16-21	5-10	4
Maksymalna liczba rur wyjściowych	12	4	6	24	12	6
Wymiary szer./wys./głęb. [mm]	45/150/34		44/150/44	44, 150/37	25/90	9/55/14
Masa [kg]	0,2					0,02
Mocowanie	3 wkręty M5				5/8"	zatrzask



R-06



R-07



R-02A