

Przełącznica światłowodowa PS-19

Opis:

Przełącznice światłowodowe PS-19 są przeznaczone do zakończenia i komutacji włókien w stojakach i szafach 19-calowych o głębokości minimum 300 mm. Seria obejmuje warianty o wysokości od 1U do 4U, mieszczące od 12 do 144 pól komutacji, dzięki czemu urządzenie można dobrać zarówno do niewielkiego punktu dystrybucyjnego, jak i do dużego węzła sieci. Konstrukcja szufladowa daje pełny dostęp od przodu urządzenia do zainstalowanych kaset spawów, więc prace serwisowe i przełączeniowe nie wymagają demontażu przełącznicy z szafy. Listwa komutacyjna przyjmuje różne typy złączy zależnie od wariantu: E-2000, SC, FC, ST, a w wersjach 2U i 3U dodatkowo SC duplex i LC duplex. Obudowę można rozszerzyć o uchwyt dlaownicy, zamek ograniczający dostęp do wnętrza, osłonę antygrzyzoniową oraz montowane do frontu półki organizacji kabli PO-1 i PO-2, które chronią patchcords przed przygnieceniem przy zamykaniu drzwi szafy.

Cechy:

- pełny dostęp serwisowy od frontu dzięki konstrukcji szufladowej
- w pełni wysuwalna obudowa na prowadnicach
- montaż w stojakach i szafach 19", z możliwością rozbudowy do 21" i 23" za pomocą adapterów AD-19
- szeroki wybór złączy w listwie komutacyjnej, w tym warianty duplex w wersjach 2U i 3U
- pojemność od 12 do 144 pól komutacji, zależnie od wybranego wariantu wysokości
- minimalna odległość listwy komutacyjnej od drzwi 70 mm
- opcjonalna dlaownica, zamek, osłona antygrzyzoniowa i półki ochronne PO-1/PO-2
- możliwość podwojenia pojemności przełącznicy przez zastosowanie łączników LC Duplex

Wyposażenie:

- obudowa przełącznicy (1U, 2U, 3U lub 4U)
- kasetka lub kasetki na 24 spawy (KS-24), w liczbie odpowiedniej do pojemności modelu
- listwa komutacyjna
- taśma kablowa duża TK-20/5
- taśma kablowa mała TK-9/3
- opaska ochronna ścisłej tuby
- zestaw montażowy

Wyposażenie dodatkowe:

- Adaptery AD-19/21, AD-19/23 oraz ADO-19/21/30 do montażu w szafach i stojakach 21" oraz 23"
- Uchwyt dlaownicy do mocowania kabla wejściowego
- Zamek zabezpieczający dostęp do wnętrza przełącznicy
- Osłona antygrzyzoniowa
- Półka ochronna PO-1 lub PO-2 z łukowymi prowadnicami patchcordów
- Szuflada zapasu patchcordów SZ-19/1U lub SZ-19/2U
- Rozdzielacz światłowodowy R-01A lub R-01C
- Listwa kabli LK-01
- Listwa rozdzielacza LR-01
- Listwa rozszycia kabli LRK
- Listwa prowadzenia patchcordów TU-19
- Peszel WO-20

Parametry techniczne:

	PS-19/12	PS-19/24	PS-19/48	PS-19/48	PS-19/72	PS-19/96	PS-19/72	PS-19/96	PS-19/144	PS-19/144
Wysokość	1 U			2 U			3 U			4 U
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	483 x 200 x44			483 x 200 x88			483 x 200 x132			483 x 200 x175
Maksymalna ilość spawów	48			96			144			144
Liczba pól komutacji	12	24	48	48	72	96	72	96	144	144
Ilość kaset na 24 spawy	1		2	2	3	4	3	4	6	6
Rodzaje złączy do montażu	E-2000, SC, FC, ST			E-2000, SC,FC, ST, SC duplex, LC duplex						E-2000, SC, FC, ST
Zalecana długość pigtaili (0,9 mm) w tubie	2 m									
Liczba wejść kabla liniowego	2									
Materiał/ kolor obudowy	Stal/ RAL 7035									
Masa	1,7 kg			2,9 kg			3,3 kg			4 kg
Środowisko pracy	od +5°C do +45°C wilgotność względna 85% w temperaturze +20°C									

Dla złączy Duplex należy zwiększyć liczbę kaset w przełącznicy