ZASOBNIKI ZK



Zasobnik ZK-1



Zasobnik ZK-3

Zasobnik ZK-5

CECHY:

- zasobniki umożliwiają przechowywanie do 300 m zapasu kabla światłowodowego (dla ZK-3)
- przeznaczone do ochrony muf złączowych i zapasu kabla światłowodowego układanego w rurociągu kablowym
- stosowane do zabudowy w sieciach telekomunikacyjnych jak i w miejscach przecięcia/awarii kabla, jako zestaw naprawczy - zasobnik + mufa
- obudowa - korpus z pokrywą wykonany z HDPE
- gwarantuje dużą odporność mechaniczną i wytrzymałość na krótkotrwałe obciążenie zewnętrzne do 100 kN przy 70 cm warstwie ziemi (ZK-1)
- do dwóch kieszeni walcowych na mufy światłowodowe (ZK-5)
- miejsce z uchwytami na mufę światłowodową o średnicy do 220 mm i długości 700 mm (dla ZK-3, ZK-5)
- wykonanie „ósemki" z kabla pozwala na jego naprawę bez konieczności zmiany rurociągów (dla ZK-1)
- możliwość instalacji kabla nieprzeciętego
- kable liniowe wprowadzane do zasobnika w osłonowych rurach polietylenowych HDPE o średnicy ø32 mm, ø40 mm (dla ZK-1, ZK-3) oraz ø50 mm (dla ZK-5)
- niewykorzystane otwory w zasobnikach zaślepiane wsuwkami (dla ZK-1) lub uszczelkami gumowymi (dla ZK-3, ZK-5) lub złączkami skręcanymi (dla ZK-5)
- możliwość wykonania dodatkowych przepustów na wyprowadzenia kabli (dla ZK-1)

WYPOSAŻENIE:

- korpus zasobnika
- pokrywa (dla ZK-1)
- pokrywa z uszczelką (dla ZK-3, ZK-5)
- zaślepki portu (dla ZK-1)
- taśmy kablowe
- wkręty blokujące pokrywę
- uszczelki do rur o średnicy 40 mm (dla ZK-3, ZK-5)

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- mufy dla zasobnika ZK-1: FRBU, MUF-1, MUF-2, FOSC 400A, OZKS
- mufy dla zasobnika ZK-3: FRBU, MUF-1, MUF-2, FOSC 400A (B i D), OZKS
- mufy dla zasobnika ZK-5: FRBU, MUF-1, MUF-2, FOSC-100B/H, FOSC-100B2/H, FOSC 400 A4, FOSC 400 B2, FOSC 400 B4, OZKS 160 NK
- oznaczniki OZ-1 lub OZ-2

DANE TECHNICZNE:

	ZK-1	ZK-3	ZK-5
liczba portów	3	3 do wycięcia	2 x 3 do wycięcia
liczba rur osłonowych ø40mm	9	9 do wycięcia	6 do wycięcia
maksymalny zapas kabla ø10mm [m]	200	300	
maksymalny zapas kabla ø18mm [m]	50	100	
wymiary średn./wys. [mm]	800/400	812/560	
maksymalna średnica mufy [mm]	180	220	
masa [kg]	20 (pokrywa: 8)	23,5 (pokrywa: 6,5)	25 (pokrywa: 6,5)
OPTOKOD	G1160	G1165	G1167

Składowanie/przechowywanie:
Składowanie powinno się odbywać w wyznaczonych miejscach tak, aby zasobniki nie był narażony na uszkodzenia i deformacje. Zasobniki mogą być przechowywane na wolnym powietrzu nie dłużej niż 4 lata od daty produkcji. Przechowywane w magazynach powinny być składowane z dala od źródeł ciepła, nie mniej niż 1 m. Powinny być zabezpieczone przed kontaktem z substancjami ropopochodnymi.

Składowanie/transport - liczba warstw:
ZK-1 – 6 szt.
ZK-3 – 3 szt.
ZK-5 – 3 szt.

SPOSÓB ZAMAWIANIA:

ZK-5 - zasobnik kablowy z podwójną kieszenią na mufę

TELEKOM ACCESS CATV MAN WAN LAN FTTx